## ROLINE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung

Artikelnummer 14.01.3579


roline

Hersteller ROLINE

Hersteller-Art.-Nr. 14.01.3579

**EAN (Einzelstück)** 7630049617537













## Video-Inhalte aus vier angeschlossenen HDMI Quellen können beliebig auf zwei HDMI Geräte ausgegeben werden.

- Vier Video-Eingänge (PCs, DVD-Player, Sat-Receiver, Blu-Ray-Player o.Ä.) werden auf zwei Video-Ausgänge (Monitore, TVs oder Projektoren) geswitcht bzw. gesplittet
- Die Installation ist einfach keine Software, nur Kabel anschliessen
- Audio-Ausgänge: 1x Toslink/SPDIF, 1x Stereo-Cinch
- Unterstützt Ultra HD 4K@60Hz
- Max. Auflösung (nominell): 3840 x 2160 @60Hz
- Unterstützt auch 480i, 480p, 720i, 720p,1080i und 1080p
- HDCP-kompatibel
- Unterstützt Blu-ray, UHD-Blu-ray, Satelliten-Receiver, Spielekonsolen, PCs usw.
- Unterstützte digitale Audio-Formate: DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-Digital
- Umschalten zwischen den Eingabegeräten per IR Fernbedienung oder direkt über Taster am Switch
- Schwarzes Metallgehäuse
- Lieferumfang: HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung (mit Batterie CR2025), Kurzanleitung

## **Technische Daten**

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Matrix-Switch 4K
Farbe	schwarz
Lieferumfang	HDMI-Matrix-Switch, Netzteil, Fernbedienung (mit Batterie CR2025), Kurzanleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	2
Eingänge Video	4x HDMI A Buchse
Ausgang Video	2x HDMI A Buchse
Video-Bandbreite	340 MHz
Max. Auflösung (nom.)	3840x2160@60Hz (4K2K)
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT)	32x270x111 mm
Leistung Netzteil	5V DC, 2A
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Fernbedienung oder Druckknopf am Gerät
Höhe	32 mm
Breite	270 mm
Tiefe	111 mm
Gewicht	760.6 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	310 mm
Paketgewicht	1.011 kg