

ATEN CS1798 8-Port USB - HDMI KVM

Artikelnummer	14.01.6738
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1798
EAN (Einzelstück)	4719264641596



USB-KVM-Switch mit 8 Ports für HDMI-Grafik - Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für HDMI-Grafik CS1798 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 HDMI-Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus aus zu steuern. Der CS1798 kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden - sodass Sie bis zu 512 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus.

Weiterhin unterstützt der CS1798 Mehrschirm-Konfigurationen, durch die bis zu acht Switches über herkömmliche USB-Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht.

Ferner besitzt der CS1798 die von ATEN bekannte OSD-Menüsteuerung, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD-Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen.

Der CS1798 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).

- Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit HDMI-Schnittstelle und zwei weitere USB 2.0-Geräte
- HDMI-kompatibel
- Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen – Steuerung von bis zu 512 Computern
- Mehrschirm-Funktionalität - schalten Sie bis zu acht CS1798-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu acht Monitoren aus (Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrschirmsysteme)

- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
- OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
- Firmwareaktualisierung möglich
- Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1080p / 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, HDMI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CS1798 KVM-Switch mit 8 Ports und USB für HDMI-Grafik mit Kit für Rackmontage, 2x 2L-7D02UH individuelle KVM-Kabelsets mit HDMI- und USB-Steckern, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x LIN2-418K-E12G Netzteil, 1x 0AD8-8005-40MG Netzkabel, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	8
Unterstützte PC-Plattform	USB 2.0
PC: Monitor-Anschlüsse	8x HDMI BU
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	1
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja

Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar	ja
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar	ja
19"-einbaubar	ja
Kaskadierbar	nein
Max. Auflösung (nominell)	1900x1200; FullHD
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44 x 26 x 44 mm
Netzteil benötigt	ja
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	44 mm
Breite	26 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	3.5 kg
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	340 mm
Verpackungstiefe	500 mm
Paketgewicht	5.113 kg